

インターネットサービス

PPPoE 設定マニュアル

対馬市CATV

ご 挨拶

このたびは対馬市 CATV インターネットサービスオプションをお申込みいただき誠に有難うございます。

このマニュアル（暫定版）は対馬市 CATV インターネットのグローバル IP アドレスでユーザーの皆様に、ご利用いただけるように作成いたしました。

また、当サービスの申込方法等もご説明しておりますので、大切に保管して下さい。

「対馬市 CATV」 指定管理者：(株)コミュニティメディアは、対馬市の皆様のためにより良いサービスを提供して参りますので、末長くご愛顧頂きますよう宜しくお願い致します。

- ・ Internet Explorer は米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。
- ・ Macintosh PowerMac は米国アップルコンピュータ社の商標または登録商標です。
- ・ その他、記載の商品名、会社名等は、各会社の商標または登録商標です。
- ・本文中では、TM、R マークは表示していません。

対馬市 CATV のサービス使用、及びマニュアルに記載している内容は平成 26 年 5 月 13 日現在の内容です。
なお、将来予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

目 次

1.	ソフトウェア動作について	4
2.	設定方法	
	Windows 8 の設定	5
	Windows 7 の設定	9
	Windows Vista の設定	14
	Windows XP の設定	21
	Mac OS X の設定	27

ソフトウェア動作について

■対応ソフト


PPPoE 接続クライアントソフトウェアは Windows8、Windows7、WindowsVista、WindowsXP、MacOS X には標準で搭載されています。またそれ以外の OS に対応したクライアントフリーソフトウェアもございます。※1

※1. お客様ご自身の責任においてご利用ください。


※PPPoE とは？：パソコンなどの端末機器にインストールするソフトウェアです。PPPoE クライアントソフトウェアを使うと、ユーザーID、パスワード入力で PPP 認証を行い、複数のプロバイダの中から、接続先を選択できます。普通の PPP クライアントソフトウェアによる接続と違い、接続先のダイヤルアップ番号が必要ありません。PPPoE クライアントソフトウェアによる接続はユーザー名とパスワードだけで接続できます。

※ ご注意：Internet Explorer 11 をお使いの方へ

Internet Explorer 11 では、ブロードバンド接続の自動接続設定がご使用頂けません。




例：インターネットオプション(IE11)



例：インターネットオプション(IE8)

自動接続を希望される場合はブロードバンドルーターをご用意の上、ルーター側に PPPoE 接続を設定してご使用下さい。

【接続イメージ】




ルーター側に PPPoE 接続設定をされた場合は、本マニュアルに記載されておりますパソコン側でのブロードバンド接続設定は必要ございません。

なお、ルーターの PPPoE 接続設定方法につきましては、製品付属の設定ソフトやマニュアルをご参照になるか、購入店やメーカーのサポート窓口までお問い合わせ下さいませようお願い致します。

Windows8 設定方法

・準備：お手元に「グローバル IP アドレスサービス開始案内」をご用意ください

1



① 画面の左下隅を右クリック、
又は Windows キー+X キーの同時押しで
呼び出せるメニューから
[コントロールパネル] を選択して
開いてください。




2



② [ネットワークの状態とタスクの表示]
をクリックして開いてください。


3

基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ




③ [新しい接続またはネットワークのセッ
トアップ] をクリックしてください。

4




④ 『インターネットに接続します』を選択し、
[次へ] をクリックしてください。

5



⑤ [新しい接続をセットアップします] を
クリックしてください。

6




⑥ [ブロードバンド (PPPoE) (R)] を
クリックしてください。

7



⑦ 『ユーザー名』『パスワード』を入力してください。
『パスワードの文字を表示する(S)』『このパスワードを記憶する(R)』をチェックしてください。
『接続名』は任意の名前(“ブロードバンド接続”等)を入力してください。
上記入力を確認後、[接続(C)]をクリックしてください。

8



⑧ しばらくお待ちください。
接続設定はこれで完了です。


9 ※次回 PC 起動時の接続方法について



⑨ [コントロールパネル] から
→ [ネットワークとインターネット]
→ [ネットワークに接続] を
クリックしてください。
項番⑦で登録された接続名をクリックしてください。



10



⑩ [接続]をクリックしてください。




ここまでで、回線の接続設定は完了しました。
続けて Internet Explorer を起動した際に、自動的に PPPoE 接続する設定をします。

11



⑪ [コントロールパネル] から
→ [ネットワークとインターネット]
→ [インターネットオプション] を
クリックしてください。

12




⑫ 『インターネットオプション』 画面が
表示されます。
[接続] タブをクリックし、
『通常の接続でダイヤルする』をチェッ
クし、
『現在の規定値』に項番⑦で登録した接続名
が表示されていることを確認後、[OK] を
クリックします。

Windows7 設定方法

・準備：お手元に「グローバル IP アドレスサービス開始案内」をご用意ください

1



①[スタート]→[コントロールパネル]
クリックして開いてください。

2



②[ネットワークの状態とタスクの表示]
クリックして開いてください。

3




③[新しい接続またはネットワークのセットアップ]
クリックしてください。

4




④ [インターネットに接続します] → クリックしてください。

5




⑤ [新しい接続をセットアップします] → クリックしてください。

6



⑥ [ブロードバンド (PPPoE)] → クリックしてください。

7




⑦[ユーザ名][パスワード]→入力してください。

[パスワードの文字を表示する][このパスワードを記憶する]→チェックを入れてください。

[接続名]→「ブロードバンド接続」と入力してください。

[接続]→クリックしてください。

8



⑧しばらくお待ちください。

接続設定はこれで完了です。

9

※次回 PC 起動時の接続方法について



⑨[ネットワークに接続]→クリックしてください。

[ブロードバンド接続] →クリックしてください。

10



⑩ [接続] →クリックしてください。

ここまでで、回線の接続設定は完了しました。

続けて Internet Explorer を起動した際に、自動的に PPPoE 接続する設定をします。

11




⑪ デスクトップにある「Internet Explorer」のアイコンをダブルクリックします。

12



⑫ 「Internet Explorer」が起動します。メニューバーの [ツール] から、[インターネット オプション] をクリックします。



⑬「インターネットオプション」画面が表示されます。【接続】タブをクリックし、「通常の接続でダイヤルする」にチェックを入れ、「現在の既定値」に「接続名」が表示されていることを確認後、【OK】をクリックします。

※接続名⇒項番⑦の任意の接続名（ISP名）

WindowsVista 設定方法


- ・準備：お手元に「グローバル IP アドレスサービス開始案内」をご用意ください

1



① [スタート]→[接続先]→クリックして開いてください。


2



② 『ネットワークに接続』画面が表示されます。

[接続またはネットワークをセットアップしますネットワークと共有センターを開きます]をクリックしてください。


3



③接続オプションの選択

『インターネットに接続します』を選択し[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。


4



④インターネットに接続します


『新しい接続をセットアップします(S)』ボタンをクリックしてください。

5



⑤どのような方法で接続しますか？
[ブロードバンド (PPPoE) (R)] を選択してください。

6



⑥インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力します。

「グローバル IP アドレスサービス開始案内」参照

ユーザー名 (U) : ユーザー I D
例) *****@tcctv.ne.jp

パスワード (P) : パスワードの入力。
※大文字、小文字に注意。

このパスワードを記憶する (R) ←チェックを入れる

接続名 (N) : 任意の名前
任意の名前はお客様のお好みに合わせ名前をお決めください。
例) TSMCATV、ツマ GATV 等


入力ができたら [接続 (C)] ボタンをクリックして下さい

7



⑦インターネットに接続します。
「任意の名前」に接続中

8




⑧インターネットに接続します

接続に成功した場合は、左記の画面が表示されます。


【閉じる (C)】をクリックしてください。

9




⑨「ネットワークの場所の設定」画面が表示される場合は、お客様がご利用の環境に応じて、[家庭]、[職場]、[公共の場所]の中から該当する環境を選択してください。

10



⑩『ユーザーアカウント制御』画面が表示される場合は、[続行] をクリックします。



⑪『ネットワークの場所の設定』画面が表示される場合は、「閉じる」をクリックします。

.....
 ここまで、回線の接続設定は完了しました。

 続けて Internet Explorer を起動した際に、自動的に PPPoE 接続する設定をします。




⑫ デスクトップにある「Internet Explorer」のアイコンをダブルクリックします。

13



⑬ 「Internet Explorer」が起動します。メニューバーの [ツール] から、[インターネット オプション] をクリックします。

14




⑭ 「インターネットオプション」画面が表示されます。[接続] タブをクリックし、「通常の接続でダイヤルする」にチェックを入れ、「現在の既定値」に「接続名」が表示されていることを確認後、[OK] をクリックします。

※接続名⇒項番⑦の任意の接続名 (ISP名)

WindowsXP 設定


- ・準備：お手元に「グローバル IP アドレスサービス開始案内」をご用意ください

1




① [スタート]→[接続 (T)]→[すべての接続の表示 (S)]をクリックして開いてください。

2



② 『ネットワーク接続』画面が表示されます。
[ネットワークタスク]から[新しい接続の作成]をクリックしてください。

3




③新しい接続ウィザード

『新しい接続ウィザードの開始』画面が表示されます。

そのまま[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。

4



④ネットワークの接続の種類

『ネットワーク接続の種類』画面が表示されます。

[インターネットに接続する(C)]を選択して[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。

新しい接続ウィザード

準備
インターネット接続をセットアップする準備をしています。

インターネットにどう接続しますか?

インターネット サービス プロバイダ (ISP) の一覧から選択する(L)

接続を手動でセットアップする(M)
ダイヤルアップ接続には、アカウント名、パスワード、および ISP の電話番号が必要です。広帯域のアカウントには、電話番号は必要ありません。

ISP から提供された CD を使用する(C)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

⑤準備

『準備』画面が表示されます。
[接続を手動でセットアップする(M)]
を選択して[次へ(N)]ボタンをクリック
してください。

新しい接続ウィザード

インターネット接続
インターネットにどう接続しますか?

ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(U)

モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続します。

ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(U)
これは高速ブロード接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接続を PPPoE として呼んでいます。

常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する(A)

これは高速ブロード接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクティブで、サイン インを必要としません。

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

⑥インターネット接続

『インターネット接続』画面が表示されます。
[ユーザー名とパスワードが必要な広帯域
接続を使用して接続する(U)]を選択
して[次へ(N)]ボタンをクリックしてく
ださい。

7

⑦接続名

『接続名』画面が表示されます。

ISP 名 (A) : 任意の名前を入力してください。

入力できましたら[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。

8

⑧インターネットアカウント情報

「グローバル IP アドレスサービス開始案内」参照。

1. ユーザー名

ユーザー ID を入力してください。

例) *****@tcctv.ne.jp

2. パスワード


パスワードを入力して下さい。

※ 大文字、小文字に注意。

「このコンピュータから……」 ←チェックする

「この接続を……」 ←チェックする

入力できましたら[次へ(N)]ボタンをクリックして下さい。



⑨『新しい接続ウィザードの完了』画面が表示されます。

この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S)： お好みに合わせてチェックをしてください。

[完了] ボタンをクリックしてください。

ここまでで、回線の接続設定は完了しました。


続けて Internet Explorer を起動した際に、自動的に PPPoE 接続する設定をします。

10




⑩ デスクトップにある「Internet Explorer」のアイコンをダブルクリックします。

11



⑪ 「Internet Explorer」が起動します。メニューバーの [ツール] から、[インターネット オプション] をクリックします。


12



⑫「インターネットのプロパティ」画面が表示されます。「**接続**」タブをクリックし、「通常の接続でダイヤルする」にチェックを入れ、「現在の既定値」が「接続名」と表示されていることを確認後、「OK」をクリックします。

※接続名⇒項番⑦の任意の接続名 (ISP 名)

13



⑬パソコンの再起動等をされた際に、「**ダイヤルアップ接続**」画面が表示される場合は、「自動的に接続する」にチェックを入れ、「**接続**」をクリックします。


Mac OS X 設定

・準備：お手元に「グローバル IP アドレスサービス開始案内」をご用意ください

1



①Dock から『System Preferences』を起動してください。



又は、[リンゴ]→[システム環境設定...]をクリック。

2



②設定画面の起動

システム環境設定画面が表示されました。
[ネットワーク]ボタンをクリックしてください。


3



③新しい場所

「ネットワーク」画面が表示されます。
[場所]から「新しい場所」を選択します

4




④新しい場所の名前

「新しい場所の名前」画面が表示されます。
任意のお名前を入力し[OK]をクリックしてください。

任意のお名前 ⇒ お客様のお好きな名前をお決めください。

例) tsmcatv、ツシマ CATV 等



⑤ ネットワーク

「グローバル IP アドレスサービス開始案内」

参照。


[ネットワーク]画面が表示されます。

- ・ **場所**：「任意の名前」を選択
- ・ **表示**：ネットワークの状況を選択

ウィンドウ内に表示されてる「内蔵 Ethernet」を選択して[設定]ボタンをクリックしてください。

ネットワークの詳細画面が表示されましたら、PPPoE 画面を開いてください

1. PPPoE を使って接続する ← チェックをつける
2. サービスプロバイダ：任意の名前を入力してください。
例) tushimactv、tsctv 等
3. アカウント名：ユーザー I D
*****@tctv. ne. jp
4. パスワードを入力
※大文字、小文字に注意
5. パスワードを保存する ← チェックをつける
6. メニューバーに PPPoE の状況を表示する ← チェックをつける
7. 「PPPoE オプション」をクリックして下さい



セッションオプション

- ・ 必要となときに自動的に接続する ← チェックをつける
- ・ 接続を続けるために**分おきにメッセージを表示する ← チェックしない

・ 接続を解除するまでの待機時間 ← チェックしない

・ ユーザがログアウトするときに接続を解除する ← チェックをつける

詳細オプション：

・ PPP エコーパケットを送信 ← チェックをつける

・ 詳細なログを作成する ← チェックしない

設定ができましたら画面下の [OK] ボタンをクリックしてください。

7



⑦ 「TCP/IP」タブを選択します。

【IPv4 を設定】で「PPP を使用」を選択します。

8



⑧ 「プロキシ」タブを選択し、「設定するプロキシサーバを選択する」欄ですべてのチェックが外れていることを確認します。設定後、「今すぐ適用」ボタンをクリックし、「クローズボタン」をクリックします。

対馬市CATV

指定管理者：株式会社コミュニティメディア

長崎県対馬市美津島町雞知甲 550 番地 2

TEL. 0920-54-8170